

Scheda tecnica prodotto

Slimdrive EMD-F



Automazione elettromeccanica per porte a battente tagliafuoco e tagliafumo a 1 anta

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Impianti di blocco con funzione di blocco integrata – si osservino i requisiti nazionali
- Porte a battente lato destro e sinistro ad anta singola
- Porte a battente con larghezza dell'anta massima di 1400 mm o peso massimo di 230 kg
- Porte interne ed esterne soggette a traffico elevato
- Installazione sull'anta e su telaio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura regolabile in continuo EN 4-6
- Le velocità di apertura e di chiusura si possono adattare individualmente
- Colpo finale meccanico nel funzionamento privo di corrente e colpo finale elettrico nel funzionamento regolare che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- La funzione Low Energy apre e chiude la porta con velocità ridotta, in questo modo soddisfa i requisiti di sicurezza
- Funzione servo per il supporto motorizzato in caso di apertura manuale della porta
- La rilevazione ostacoli individua un ostacolo per contatto e interrompe il processo di apertura o chiusura delle ante
- L'inversione automatica riconosce un ostacolo e forza il ritorno nella posizione di apertura
- La funzione Push & Go attiva l'automazione automatica con una leggera pressione manuale sull'anta
- L'automazione si può utilizzare con guida di scorrimento o braccio a V
- Collegabile centralina rilevatore fumo il cui segnale fa chiudere la porta automaticamente in caso di incendio
- Ingressi ed uscite configurabili per svolgere diverse funzioni
- Connettività e integrabilità tramite standard aperto (BACnet) nella Building automation

DATI TECNICI

Nome di vendita	Slimdrive EMD-F
Peso anta (max.)	230 kg
Larghezza dell'anta (min.max.)	750 mm - 1400 mm
Profondità telaio (max.)	400 mm
Sporgenza porta (max.)	30 mm
Tipo di automazione	Elettromeccanico
Angolo di apertura (max.)	130 °
Porta mano sinistra (lato a tirare)	Sì
Porta mano destra (lato a tirare)	Sì
Installazione su telaio lato opposto cerniera con braccio a V	Sì
Installazione su telaio lato opposto cerniera con guida di scorrimento	Sì
Installazione su telaio lato cerniera con guida carrello	Sì
Installazione su anta lato opposto cerniera con guida di scorrimento	No
Installazione su anta lato cerniera con guida di scorrimento	Sì
Installazione sull'anta sul lato cerniera con braccio a V	No
Colpo finale meccanico	Sì
Colpo finale elettrico	Sì
Separazione dalla rete	Interruttore generale nell'automazione
Ritardo di comando (max.)	20 s

Tensione di esercizio	230 V
Potenza nominale	230 W
Alimentazione elettrica per utenze esterne (24 V DC)	1000 mA
Temperatura di esercizio	-15 - 50 °C
Umidità senza formazione di condensa (max.)	95 %
Tipo di protezione	IP20
Modalità di esercizio	Automatica, Apertura permanente, Notte, Off, Chiusura negozio
Funzione automatica	Si
Funzione Low-Energy	Si
Funzione Smart swing	No
Funzione Servo	Si
Rilevazione ostacolo	Si
Cambio di direzione automatico	Si
Push & Go	regolabile
Controllo	Programmatore integrato nell'automazione, Interruttore di programma DPS, Programmatore di funzione meccanico
Configurazione	Terminale di servizio ST 220, Interruttore di programma DPS, GEZEconnects (PC + Bluetooth)
Conformità alle norme	DIN 18263-4, DIN 18650, EN 16005
Idoneità porte tagliafuoco	Si
Rivelatore fumo integrato	No

COSTITUITO DA**BRACCIO A V SLIMDRIVE EMD**

Per installazione su telaio lato opposto cerniera per profondità spalletta di 0 - 400 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Braccio a V Slimdrive EMD	per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 200-300 mm	144389	color argento
Braccio a V Slimdrive EMD	per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 0-100 mm	144383	secondo RAL
Braccio a V Slimdrive EMD	per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 0-100 mm	144381	color argento
Braccio a V Slimdrive EMD *	per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 200-300 mm	144391	secondo RAL
Braccio a V Slimdrive EMD *	per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 100-200 mm	144387	secondo RAL
Braccio a V Slimdrive EMD	per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 100-200 mm	144385	color argento
Braccio a V Slimdrive EMD	per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 300-400 mm	144395	secondo RAL
Braccio a V Slimdrive EMD	per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 300-400 mm	144393	color argento

PIASTRA DI MONTAGGIO SLIMDRIVE EMD INCL. ACCESSORI

Per il montaggio dell'automazione sul telaio o sull'anta



Denominazione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Piastra di montaggio Slimdrive EMD incl. accessori	108529	secondo RAL	650 x 70 mm
Piastra di montaggio Slimdrive EMD incl. accessori	108526	color argento	650 x 70 mm

GUIDA DI SCORRIMENTO SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD INVERS

Per installazione su telaio lato cerniera o lato opposto cerniera



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione su telaio (Slimdrive EMD Invers)	108053	secondo RAL	760 x 20 mm	Installazione su telaio
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione su telaio lato cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F)	108042	color argento	710 x 20 mm	Installazione su telaio lato cerniera
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione su telaio (Slimdrive EMD Invers)	108048	color argento	760 x 20 mm	Installazione su telaio
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione su telaio lato cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F)	108047	secondo RAL	710 x 20 mm	Installazione su telaio lato cerniera
Guida a rullo Slimdrive EMD	con guida più profonda, per installazione su telaio (Slimdrive EMD / EMD-F), 30 x 30 mm	133242	color argento	710 x 20 mm	Installazione su telaio lato cerniera
Guida a rullo Slimdrive EMD	con guida più profonda, per installazione su telaio (Slimdrive EMD / Invers), 30 x 30 mm	133243	color argento	760 x 20 mm	Installazione su telaio lato cerniera

GUIDA DI SCORRIMENTO SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD INVERS

per l'installazione sull'anta sul lato cerniera



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione sull'anta (Slimdrive EMD-F / Invers), porta mano destra (lato a tirare)	106803	secondo RAL	760 x 20 mm	Installazione sull'anta, Porta mano destra (lato a tirare)
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione sull'anta (Slimdrive EMD-F / Invers), porta mano destra (lato a tirare)	106798	color argento	760 x 20 mm	Installazione sull'anta, Porta mano destra (lato a tirare)

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione sull'anta (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), porta mano sinistra (lato a tirare)	106797	secondo RAL	760 x 20 mm	Installazione sull'anta, Porta mano sinistra (lato a tirare)
Guida a rullo Slimdrive EMD	per guida più profonda, per installazione sull'anta (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), porta mano destra (lato a tirare), 30 x 30 mm	133245	color argento	760 x 20 mm	Installazione sull'anta
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione sull'anta (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), porta mano sinistra (lato a tirare)	106742	color argento	760 x 20 mm	Installazione sull'anta, Porta mano sinistra (lato a tirare)
Guida a rullo Slimdrive EMD	per guida più profonda, per installazione sull'anta (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), porta mano sinistra (lato a tirare), 30 x 30 mm	133244	color argento	760 x 20 mm	Installazione sull'anta

GUIDA CARRELLO SLIMDRIVE EMD / EMD-F *

Per installazione su telaio lato opposto cerniera



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione su telaio lato opposto cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F), porta mano sinistra (lato a tirare)	149941	secondo RAL	710 mm	Installazione su telaio lato opposto cerniera, Porta mano sinistra (lato a tirare)
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione su telaio lato opposto cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F), porta mano sinistra (lato a tirare)	149918	color argento	710 mm	Installazione su telaio lato opposto cerniera, Porta mano sinistra (lato a tirare)
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione su telaio lato opposto cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F), porta mano destra (lato a tirare)	149946	secondo RAL	710 mm	Installazione su telaio lato opposto cerniera, Porta mano destra (lato a tirare)
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione su telaio lato opposto cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F), porta mano destra (lato a tirare)	149942	color argento	710 mm	Installazione su telaio lato opposto cerniera, Porta mano destra (lato a tirare)

SLIMDRIVE EMD-F

Automazione elettromeccanica per porte a battente tagliafuoco e tagliafumo a 1 anta



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Tensione di alimentazione	Dimensioni	Tensione di esercizio
Slimdrive EMD-F	Automazione elettromeccanica per porte a battente a 1 e 2 ante e porte antincendio	107577	230 V	650 x 70 x 121 mm	230 V

CALOTTA DI COPERTURA SLIMDRIVE EMD

Per l'automazione per porte a battente Slimdrive EMD



Denominazione	N. ident.	Colore
Calotta di copertura Slimdrive EMD	106652	EV1
Calotta di copertura Slimdrive EMD	106676	secondo RAL

GC GR PER GC 338 SLIMDRIVE EMD / EMD-F / INVERS

Guida a rulli del sensore Slimdrive EMD per GC 338 sensore di sicurezza



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
GC GR per GC 338 Slimdrive EMD	Porta mano destra (lato a tirare), con guida più profonda, installazione su telaio lato opposto cerniera (Slimdrive EMD-F / Invers), incl. leva e cappucci terminali	149962	secondo RAL	1200 mm	Porta mano destra (lato a tirare), Installazione su telaio lato opposto cerniera
GC GR per GC 338 Slimdrive EMD	Porta mano sinistra (lato a tirare), con guida più profonda, installazione su telaio lato opposto cerniera (Slimdrive EMD-F / Invers), incl. leva e cappucci terminali	149956	secondo RAL	1200 mm	Porta mano sinistra (lato a tirare), Installazione su telaio lato opposto cerniera
GC GR per GC 338 Slimdrive EMD	con guida più profonda, per installazione su telaio lato cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), incl. leva e cappucci terminali	146206	EV1	1500 mm	Installazione su telaio lato cerniera
GC GR per GC 338 Slimdrive EMD	con guida più profonda, per installazione su telaio lato cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), incl. leva e cappucci terminali	146209	secondo RAL	1200 mm	Installazione su telaio lato cerniera

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensi oni	Tipo di montaggio
GC GR per GC 338 Slimdrive EMD	Porta mano sinistra (lato a tirare), con guida più profonda, installazione su telaio lato opposto cerniera (Slimdrive EMD-F / Invers), incl. leva e cappucci terminali	149952	EV1	1200 mm	Porta mano sinistra (lato a tirare), Installazione su telaio lato opposto cerniera
GC GR per GC 338 Slimdrive EMD	Porta mano destra (lato a tirare), con guida più profonda, installazione su telaio lato opposto cerniera (Slimdrive EMD-F / Invers), incl. leva e cappucci terminali	149958	EV1	1200 mm	Porta mano destra (lato a tirare), Installazione su telaio lato opposto cerniera
GC GR per GC 338 Slimdrive EMD	con guida più profonda, per installazione su telaio lato cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), incl. leva e cappucci terminali	146210	secondo RAL	1500 mm	Installazione su telaio lato cerniera
GC GR per GC 338 Slimdrive EMD *	Porta mano destra (lato a tirare), con guida più profonda, installazione su telaio lato opposto cerniera (Slimdrive EMD-F / Invers), incl. leva e cappucci terminali	149959	EV1	1500 mm	Porta mano destra (lato a tirare), Installazione su telaio lato opposto cerniera
GC GR per GC 338 Slimdrive EMD	con guida più profonda, per installazione su telaio lato cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), incl. leva e cappucci terminali	146205	EV1	1200 mm	Installazione su telaio lato cerniera

SPINA DI ALLACCIAMENTO POWERTURN / EMD DA 230 V

Allacciamento di 230 V e logo GEZE per Powerturn / EMD



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Allacciamento Powerturn / EMD da 230 V	Connettore Powerturn / EMD	156890	nero

GC GR EMD CON PERNO A RULLO AVVITIBILE,

configurabile, con profilo a C e perno a rullo avvvitabile



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
GC GR per GC 338 Slimdrive EMD	configurabile, con profilo a C e perno a rullo avvvitabile	195328	EV1

GUIDA EMD CON BULLONE AVVITABILE

configurabile, con profilo a C e perno a rullo avvitabile



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Guida a rullo Slimdrive EMD	configurabile, con profilo a C e perno a rullo avvitabile	195327	EV1

ACCESSORI

PROLUNGA DELL'ASSE SLIMDRIVE EMD

Disponibile nella lunghezza di 26 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Prolunga dell'asse Slimdrive EMD	V = 26 mm	082922	bianco RAL 9016	26 x 26 mm
Prolunga dell'asse Slimdrive EMD	V = 26 mm	082920	bronzo scuro	26 x 26 mm
Prolunga dell'asse EMD	V = 26 mm	082923	secondo RAL	26 x 26 mm
Prolunga dell'asse EMD	V = 26 mm	082919	color argento	26 x 26 mm

KIT AGGIUNTIVO PER CAPP A SLIMDRIVE EMD *

Per l'automazione per porte a battente Slimdrive EMD, inclusi piastra di montaggio e materiale di montaggio



Denominazione	N. ident.
Kit carter di copertura intermedio Slimdrive EMD	122770
Kit aggiuntivo per cappa Slimdrive EMD *	122781

GC 342

Scanner a laser per la protezione delle porte e finestre automatiche con esclusione della parete e degli oggetti integrata



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Uscita
GC 342 (modulo di sinistra)	Scanner a laser con procedura di scansione a scopo di protezione del campo di oscillazione delle porte a battente automatiche / composto da modulo del sensore, cavo e accessori	167433	bianco	143 x 86 x 40 mm	2 contatti relè a potenziale zero
GC 342 (modulo di destra)	Scanner a laser con procedura di scansione a scopo di protezione del campo di oscillazione delle porte a battente automatiche / composto da modulo del sensore, cavo e accessori	167435	nero	143 x 86 x 40 mm	2 contatti relè a potenziale zero
GC 342 (modulo di sinistra)	Scanner a laser con procedura di scansione a scopo di protezione del campo di oscillazione delle porte a battente automatiche / composto da modulo del sensore, cavo e accessori	167434	acciaio inossidabile	143 x 86 x 40 mm	2 contatti relè a potenziale zero
GC 342 (modulo di sinistra)	Scanner a laser con procedura di scansione a scopo di protezione del campo di oscillazione delle porte a battente automatiche / composto da modulo del sensore, cavo e accessori	167432	nero	143 x 86 x 40 mm	2 contatti relè a potenziale zero
GC 342 Kit	Scanner a laser con procedura di scansione a scopo di protezione del campo di oscillazione delle porte a battente automatiche / composto da due moduli del sensore, cavo e accessori	167439	bianco	143 x 86 x 40 mm	2 contatti relè a potenziale zero
GC 342 (modulo di destra)	Scanner a laser con procedura di scansione a scopo di protezione del campo di oscillazione delle porte a battente automatiche / composto da modulo del sensore, cavo e accessori	167437	acciaio inossidabile	143 x 86 x 40 mm	2 contatti relè a potenziale zero
GC 342 Kit	Scanner a laser con procedura di scansione a scopo di protezione del campo di oscillazione delle porte a battente automatiche / composto da due moduli del sensore, cavo e accessori	167438	nero	143 x 86 x 40 mm	2 contatti relè a potenziale zero
GC 342 (modulo di destra)	Scanner a laser con procedura di scansione a scopo di protezione del campo di oscillazione delle porte a battente automatiche / composto da modulo del sensore, cavo e accessori	167436	bianco	143 x 86 x 40 mm	2 contatti relè a potenziale zero
GC 342 Kit	Scanner a laser con procedura di scansione a scopo di protezione del campo di oscillazione delle porte a battente automatiche / composto da due moduli del sensore, cavo e accessori	167440	acciaio inossidabile	143 x 86 x 40 mm	2 contatti relè a potenziale zero

ADATTATORE PER BRACCIO DEL SENSORE

Per il fissaggio del braccio a V alla stessa altezza della barra sensore



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Adattatore per braccio del sensore	Per Powerturn, EMD / EMD-F e TSA 160 NT	144352	color argento
Adattatore per braccio del sensore	Per Powerturn, EMD / EMD-F e TSA 160 NT	153126	secondo RAL

GC 335


Barra sensore con standard di sicurezza elevato per la protezione delle porte a battente e girevoli automatiche



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Uscita
Barra sensore GC 335 di 1400 mm	Protezione del campo di oscillazione di porte a battente e girevoli automatiche a norma DIN 18650 / EN 16005 / Con un modulo master e cappucci terminali	128071	secondo RAL	1400 x 42 x 37 mm	Contatto relè a potenziale zero
Barra sensore GC 335 di 310 mm	Protezione del campo di oscillazione di porte a battente e girevoli automatiche a norma DIN 18650 / EN 16005 / Con un modulo master e cappucci terminali	129856	EV1	310 x 42 x 37 mm	Contatto relè a potenziale zero
Barra sensore GC 335 di 1400 mm	Protezione del campo di oscillazione di porte a battente e girevoli automatiche a norma DIN 18650 / EN 16005 / Con un modulo master e cappucci terminali	128060	bianco RAL 9016	1400 x 42 x 37 mm	Contatto relè a potenziale zero
Barra sensore GC 335 di 900 mm	Protezione del campo di oscillazione di porte a battente e girevoli automatiche a norma DIN 18650 / EN 16005 / Con un modulo master e cappucci terminali	128057	secondo RAL	900 x 42 x 37 mm	Contatto relè a potenziale zero
Barra sensore GC 335 di 1400 mm	Protezione del campo di oscillazione di porte a battente e girevoli automatiche a norma DIN 18650 / EN 16005 / Con un modulo master e cappucci terminali	128058	EV1	1400 x 42 x 37 mm	Contatto relè a potenziale zero
Barra sensore GC 335 di 310 mm	Protezione del campo di oscillazione di porte a battente e girevoli automatiche a norma DIN 18650 / EN 16005 / Con un modulo master e cappucci terminali	129859	secondo RAL	310 x 42 x 37 mm	Contatto relè a potenziale zero
Barra sensore GC 335 di 900 mm	Protezione del campo di oscillazione di porte a battente e girevoli automatiche a norma DIN 18650 / EN 16005 / Con un modulo master e cappucci terminali	128054	EV1	900 x 42 x 37 mm	Contatto relè a potenziale zero

GC 338

Barra sensore con modalità standby per la protezione delle porte a battente e girevoli automatiche



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Uscita
Coppia barre sensori GC 338 di 1200 mm	costituita da due barre sensori complete per la protezione del campo di oscillazione delle porte a battente e delle porte girevoli automatiche secondo le norme DIN 18650 / EN 16005	142825	secondo RAL	1200 x 42 mm	Relè elettrico
Coppia barre sensori GC 338 di 1500 mm	costituita da due barre sensori complete per la protezione del campo di oscillazione delle porte a battente e delle porte girevoli automatiche secondo le norme DIN 18650 / EN 16005	142827	secondo RAL	1500 x 42 mm	Contatto relè a potenziale zero
Coppia barre sensori GC 338 di 1500 mm	costituita da due barre sensori complete per la protezione del campo di oscillazione delle porte a battente e delle porte girevoli automatiche secondo le norme DIN 18650 / EN 16005	142757	EV1	42 mm	Relè elettrico
Coppia barre sensori GC 338 di 1200 mm	costituita da due barre sensori complete per la protezione del campo di oscillazione delle porte a battente e delle porte girevoli automatiche secondo le norme DIN 18650 / EN 16005	142219	EV1	1200 x 42 mm	Relè elettrico

PULSANTE DI GRANDI DIMENSIONI KFT

Pulsante di grandi dimensioni in plastica e tipo di protezione IP20 per il controllo di porte automatiche



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
Pulsante di grandi dimensioni KFT	Design ultrapiatto, tipo di protezione IP20	114077	acciaio inossidabile	90 x 179 x 23 mm	Montaggio a vista
Pulsante di grandi dimensioni KFT	Design ultrapiatto, tipo di protezione IP20	114078	bianco	90 x 179 x 23 mm	Montaggio a vista

PULSANTE DI GRANDI DIMENSIONI LS 990

Pulsante di grandi dimensioni per il controllo di porte automatiche



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
Pulsante di grandi dimensioni LS 990	Tipo di protezione IP30 H=223mm	128583	Acciaio inox	81 x 223 x 18 mm	Montaggio a incasso
Pulsante di grandi dimensioni LS 990	Tipo di protezione IP30 H=223mm	128582	Acciaio inox	81 x 223 x 51 mm	Montaggio a vista
Pulsante di grandi dimensioni LS 990	Tipo di protezione IP30 H=223mm	141041	bianco alpino	81 x 223 x 51 mm	Montaggio a vista
Pulsante di grandi dimensioni LS 990	Tipo di protezione IP30 H=223mm	141042	bianco alpino	81 x 223 x 18 mm	Montaggio a incasso

PULSANTE CAPACITIVO A LED *

Tasto per il controllo delle porte automatiche



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Uscita
Pulsante capacitivo a LED *	Pulsante capacitivo con illuminazione a LED blu e dicitura in Braille tattile per il controllo delle porte automatiche. Classe di protezione IP69K	137529	nero	100 x 100 x 10 mm	Uscita transistor PNP
Pulsante di apertura LED vetro *	Pulsante capacitivo con illuminazione a LED blu per il controllo delle porte automatiche. Classe di protezione IP69K	143412	bianco	100 x 100 x 8 mm	Uscita transistor PNP

TASTO DI RESET FASCIO DI CAVI *

Tasto di tacitazione allarme incendio per Powerturn F / EMD-F



Denominazione	N. ident.	Dimensioni
Fascio di cavi tasto di reset 200 mm *	180408	200 mm
Fascio di cavi pulsante reset 540 mm (EMD-F) *	180409	540 mm
Fascio di cavi pulsante reset 1360 mm (EMD-F) *	185843	1360 mm

CAVO DI TRANSIZIONE SLIMDRIVE EMD *

Per installazione sull'anta



Denominazione	N. ident.	Dimensioni
Cavo di transizione Slimdrive EMD *	114980	600 mm

INTERRUTTORI DI PROGRAMMA *

Per l'automazione per porte a battente Slimdrive EMD



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni
Programmatore (EMD/EMD-F/EMD Invers) *	Lunghezza 1360 mm, accessori incl.	180200	1360 mm
Programmatore (EMD/EMD-F/EMD Invers) *	Lunghezza 640 mm, accessori incl.	110198	640 mm

LIMITATORE DI APERTURA INTEGRATO *

Per la limitazione dell'angolo di apertura



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Limitatore di apertura integrato *	per guida a rullo sensori GC GR e guida a rullo con guida profonda (TSA 160 NT e Slimdrive EMD)	181495
Limitatore di apertura integrato *	Semplice montaggio nella guida del carrello TSA 160 NT e Slimdrive EMD	167272

GC 302

Rilevatore di movimento radar per il controllo di porte automatiche



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Uscita
Rilevatore di movimento radar GC 302 R	Rilevatore di movimento radar per il controllo di porte automatiche	124087	nero	176 x 62 x 52 mm	Contatto relè a potenziale zero
Rilevatore di movimento radar GC 302 R	Rilevatore di movimento radar per il controllo di porte automatiche	124088	secondo RAL	176 x 62 x 52 mm	Contatto relè a potenziale zero

GC 307+ *

Interruttore di prossimità senza contatto per il controllo di porte automatiche



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
GC 307+ (pittogramma mano) *	Interruttore di prossimità senza contatto per il controllo delle porte automatiche	195727	bianco alpino	80 x 80 x 21 mm	Montaggio a vista
GEZE GC 307+ (con pittogramma WC) *	Interruttore di prossimità senza contatto per il controllo delle porte automatiche / Adatto per Powerturn, EMD e porte scorrevoli standard	195751	bianco alpino	80 x 80 x 21 mm	Montaggio a vista
GC 307+ (pittogramma mano) *	Interruttore di prossimità senza contatto per il controllo delle porte automatiche	193226	bianco alpino	80 x 80 x 8 mm	Montaggio a incasso
GEZE GC 307+ (con pittogramma WC) *	Interruttore di prossimità senza contatto per il controllo delle porte automatiche / Adatto per Powerturn, EMD e porte scorrevoli standard	195750	bianco alpino	80 x 80 x 8 mm	Montaggio a incasso

GC 342+ *

Scanner a laser per la protezione delle porte a battente automatiche con soppressione della parete e degli oggetti integrata



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Uscita
GC 342+ (modulo di sinistra) *	Scanner a laser con quattro barriere laser per la protezione ottimale delle zone di pericolo, inclusi i bordi di chiusura secondari, di porte a battente automatiche; uscita aggiuntiva per il controllo senza contatto / composto da modulo del sensore, cavo e accessori	198693	acciaio inossidabile	145 x 88 x 68 mm	3 contatti relè a potenziale zero
GC 342+ (modulo di sinistra) *	Scanner a laser con quattro barriere laser per la protezione ottimale delle zone di pericolo, inclusi i bordi di chiusura secondari, di porte a battente automatiche; uscita aggiuntiva per il controllo senza contatto / composto da modulo del sensore, cavo e accessori	198669	nero	145 x 88 x 68 mm	3 contatti relè a potenziale zero
GC 342+ (modulo di sinistra) *	Scanner a laser con quattro barriere laser per la protezione ottimale delle zone di pericolo, inclusi i bordi di chiusura secondari, di porte a battente automatiche; uscita aggiuntiva per il controllo senza contatto / composto da modulo del sensore, cavo e accessori	198671	bianco	145 x 88 x 68 mm	3 contatti relè a potenziale zero
GC 342+ (modulo di destra) *	Scanner a laser con quattro barriere laser per la protezione ottimale delle zone di pericolo, inclusi i bordi di chiusura secondari, di porte a battente automatiche; uscita aggiuntiva per il controllo senza contatto / composto da modulo del sensore, cavo e accessori	198694	acciaio inossidabile	145 x 88 x 68 mm	3 contatti relè a potenziale zero
GC 342+ (modulo di destra) *	Scanner a laser con quattro barriere laser per la protezione ottimale delle zone di pericolo, inclusi i bordi di chiusura secondari, di porte a battente automatiche; uscita aggiuntiva per il controllo senza contatto / composto da modulo del sensore, cavo e accessori	198670	nero	145 x 88 x 68 mm	3 contatti relè a potenziale zero
GC 342+ (modulo di destra) *	Scanner a laser con quattro barriere laser per la protezione ottimale delle zone di pericolo, inclusi i bordi di chiusura secondari, di porte a battente automatiche; uscita aggiuntiva per il controllo senza contatto / composto da modulo del sensore, cavo e accessori	198692	bianco	145 x 88 x 68 mm	3 contatti relè a potenziale zero

TASTO SENSORE DA PAVIMENTO A LED *

Tasto per il controllo delle porte automatiche



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Uscita
tasto sensore da pavimento a LED *	Pulsante capacitivo per il controllo di porte automatiche. Classe di protezione IP69K	182936	Acciaio inox	100 x 100 x 3 x 14 mm	Uscita transistor PNP

AS 500 *

Interruttore di arresto di emergenza AS con lastra di vetro e cinque diciture intercambiabili ("Aprire tasto di emergenza", "Interruttore di arresto d'emergenza", "Emergency switch", "Chiudere porta" e senza dicitura)



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
Interruttore di arresto di emergenza AS 500	Interruttore di comando a bilanciere con lampada a incandescenza, pannello in vetro e cinque diciture intercambiabili ("Aprire tasto di emergenza", "Interruttore arresto d'emergenza", "Emergency switch", "Chiudere porta" e senza dicitura)	120881	bianco alpino / rosso	80 x 80 x 21 mm	Montaggio a incasso

AIR 20

Pulsante per luce a infrarossi attivo per il monitoraggio della maniglia delle porte a battente automatiche



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tensione di esercizio
AIR 20-Var	Pulsante luce per il monitoraggio della maniglia delle porte a battente automatiche	082689	nero	72 x 66 x 49 mm	24 V

PROGRAMMATORE DIGITALE CON DISPLAY

Programmatore digitale con display per impostare la modalità di esercizio delle porte automatiche



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tensione di esercizio
Programmatore digitale con display DPS con tasto OFF	Impostazione della modalità di esercizio nonché messa in funzione e impostazione parametri delle porte automatiche / con 5 tasti funzione, visualizzazione a segmenti 2x7, visualizzazione alfanumerica degli errori, grado di protezione IP40	151524	bianco alpino	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
DPS con tasto OFF e pulsante a chiave SCT	con telaio doppio combinato senza mezzo cilindro a profilo europeo	155810	bianco alpino	80 x 151 x 50 mm	24 V DC

Slimdrive EMD-F



FUNZIONE DI CHIUSURA *

Impedisce la contemporanea apertura di due porte disposte l'una dietro l'altra



Denominazione	N. ident.	Dimensioni	Tipo di montaggio
Funzione di Chiusura *	109072	192 x 164 x 87 mm	Montaggio a vista, Montaggio a incasso

PULSANTE DI GRANDI DIMENSIONI EFT *

Pulsante di grandi dimensioni in acciaio inox e tipo di protezione IP65 per il controllo di porte automatiche



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
Pulsante di grandi dimensioni EFT	Design molto piatto / Grado di protezione IP65	119898	Acciaio inox	75 x 250 x 17 mm	Montaggio a vista

MINI PULSANTE DI APERTURA A LED *

Per il controllo di tutte le porte automatiche GEZE



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Uscita
Tasto con sensore a LED 20 mm *	Pulsante capacitivo per il controllo di porte automatiche. Classe di protezione IP69K	143273	alluminio opaco	28.5 x 28.5 x 21 mm	Uscita transistor PNP

PROGRAMMATORE MECCANICO

Programmatore meccanico per impostare la modalità di esercizio delle porte automatiche



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tensione di esercizio
Programmatore meccanico MPS	Impostazione della modalità di esercizio delle porte automatiche tramite manopola, visualizzazione degli errori a LED, tipo di protezione IP40 / adatta a gamma interruttori con inserto di comando 55x55mm	113226	bianco alpino	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
Programmatore meccanico MPS-ST	Impostazione della modalità di esercizio delle porte automatiche tramite chiave, visualizzazione degli errori su display LED, tipo di protezione IP40, cilindro di chiusura a chiave unica, 2 chiavi incluse / adatta a gamma interruttori con inserto di comando 55x55mm	113227	bianco alpino	80 x 80 x 24 mm	24 V DC

TPS

Programmatore a tasti per impostare la modalità di esercizio delle porte automatiche



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tensione di esercizio
Programmatore a tasti TPS	con 2 tasti funzione, visualizzazione a LED, visualizzazione codificata degli errori, tipo di protezione IP40 / adatta a gamma interruttori con inserto di comando 55x55mm	113231	bianco alpino	80 x 80 x 11 mm	24 V DC
Programmatore a tasti TPS e pulsante a chiave SCT	con telaio doppio combinato senza mezzo cilindro a profilo europeo	113232	bianco alpino	80 x 152 x 11 mm	24 V DC

TASTO A BILANCIERE AS 500

Per il controllo di tutte le porte automatiche GEZE



Denominazione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
Tasto a bilanciere AS 500	120888	bianco alpino	80 x 80 x 9 mm	Montaggio a incasso

INTERRUTTORE A TIRANTE *

Per il rilascio di chiamata in bagni o WC in assenza di barriere



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
Interruttore a tirante	Incl. catena di tiro lunga 500 mm	008607	rosso	36 x 94 x 34 mm	Montaggio a vista

GC 308 *

Rilevatore di movimento radar con possibilità di impostazione personalizzate per il controllo di porte automatiche



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Uscita
Rilevatore di movimento radar GC 308 R *	Controllo dell'automazione	203605	acciaio inossidabile	120 x 50 x 50 mm	Contatto relè a potenziale zero
Rilevatore di movimento radar GC 308 R *	Controllo dell'automazione	203603	nero	120 x 50 x 50 mm	Contatto relè a potenziale zero
Rilevatore di movimento radar GC 308 R *	Controllo dell'automazione	203604	bianco	120 x 50 x 50 mm	Contatto relè a potenziale zero

TEMPORIZZATORE DIGITALE *

Per la modifica temporizzata delle modalità di esercizio sulle porte automatiche



INTERRUTTORE REED *

Per il monitoraggio senza contatto della posizione delle ante



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Interruttore Reed *	Per il monitoraggio senza contatto della posizione delle ante	092777	bianco

TASTO A BILANCIERE E2

Per il controllo di tutte le porte automatiche GEZE



Denominazione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
Tasto a bilanciere E2	094013	bianco puro opaco	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Montaggio a incasso

TASTO A BILANCIERE LS 990

Per il controllo di tutte le porte automatiche GEZE



Denominazione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
Tasto a bilanciere LS 990	098396	Acciaio inox	81 x 81 x 11 mm	Montaggio a incasso

CATENACCIO A CONTATTO DI AZIONAMENTO RSK 1000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni
Catenaccio a contatto di azionamento RSK 1000	Per monitorare il blocco della porta / Conforme alla classe VDS C / Classe di protezione: IP67, / con cavo di allacciamento 6 m	165741	16 x 11 x 27 mm

Slimdrive EMD-F



* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.