



Hinweis:

- Anschlussplan Powerturn beachten (154919-02)
- Montage- /Inbetriebnahmeanleitung mit Anschlussplan TZ 320 beachten (131537-02)
- Inbetriebnahme- und Anschlussanleitung IQ lock beachten (156328-00)
- TZ 320 verriegelt: Antrieb in Betriebsart NACHT/ IQ lock EL verriegelt
- TZ 320 entriegelt: Antrieb in Betriebsart AUTOMATIK/ IQ lock EL in Betriebsart GESICHERTER TAG/ Betriebsarten des Antriebs (DO AU LS) wählbar
- Nicht gültig an Feuer- und Rauchschutztüren

Parametrierung TZ 320:

- Ausgang 1: ANST. ANTRIEB\ Schliesser
- Ausgang 2: BA Antrieb\ Schließer

Parametrierung Powerturn (ST220):

- Türöffnertyp (to): Motorschloss (03)
- Eingangssignale\Riegel Kontaktart (rr)\Öffner (02)
- Eingangssignale\NA\Öffner → nicht mit DPS möglich
- Ausgangssignale\PA1 (A1)\Nacht (13)
- Ausgangssignale\ PA2 (A2)\Tag/Nacht Umschaltung (18)

ERSTELLT VON POSPISZYL, REMON	GEZE
DATUM 21.01.2016	
ÜBERARBEITET AM 07.02.2017	ZEICHENBLATTNAME TZ 320---PWRturn 1flg.---IQ lock EL
SEITE 1 VON 1	UNTERTITEL/SUBTITLE Kummerlösung
DATEINAME 17055#1_cse5.vsd	TITEL TZ320---PWRTURN---IQLOCK